Ucon

FÖRBEREDELSER

- 1. Ladda din kamera fullt första gången även om du ska använda solpanel.
- 2. Simkortet som ska användas får inte ha pinkod och ska ha minst 1GB data (Tänk på att det går åt normalt åt 3-6GB per månad beroende på hur mycket du tittar och laddar ner video)
- 3. Ladda ner appen Ucon
- 4. Sätt försiktigt i simkortet, du känner när den fjädrar och använd en pin eller något så den låser fast.
- 5. Starta kameran (Sätt på On)
- 6. Kontrollera att led lampan bredvid simkortsplatsen har fast blå led efter ca 20-30sek .

INSTALLATION

- 1. Öppna appen och tryck på "Anslut enhet" och följ stegen som visas i appen
- 2. Markera att du ser blå led " Blå ljus ständigt på" och tryck "Nästa"
- 3. Använd mobilens kamera att skanna QR koden som finns på din kamera
- 4. Nästa steg visar själva anslutningen av kamera, vänta tills den gått upp till 100% och vidare till nästa steg. (Om det inte fungerar beror det på simkortet, se 2 Förberedelser)
- 5. Om ovan är klar tryck bara på "Färdig" och du är klar med installation.





ANVÄNDNING

Tryck på bilden för starta realtidsvisning

- 💿 Visar molnlagringstjänst
- Tryck här för aktivera eller tysta push notiser (larm meddelande)
- 🕜 🛛 Dela din kamera med andra
- Spela upp molntjänst lagrade filer
- Supporttjänst (Ubox)

När du tittar i realtid (live video)

- $\langle X \rangle$
- Aktivera kamerans mikrofon
- Ta en bild



Starta tvåvägskommunikation

Starta lokal inspelning (lagras i mobilen)

Se inspelningar (tryck för komma till minneskort)



Tryck för fullskärm





< 2024-07-30

>

Tryck här och välj önskad datum för uppspelning.





Aktivitetsdetektering - Öppna och välj känslighet, rekommenderar att börja på låg

Inspelningsläge - Välj om du önskar videofiler eller bara bilder

Synkronisering av tid - Ställ in tid

Enhetens inställningar		
Enhetens namn	Enhet	>
Inspelningsläge	Videoläge	>
Rotera 180 grader	Normal	>
Kommunikationsmetod	Duplex	>
Minneskort	Cloud lagring	>
Bildinställning	Auto (dag/natt)	>
PIR intervall	1Min	>
Aktivitetsdetektering		>
Larma PÅ/AV		>
Inspelningstid	5s	>
Frekvens på elnätet	50Hz	>
LED lampa	Aktiverad	>
Synkronisering av tid		
Starta om enhet		
Grundläggande inställningar		